



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1+n polig, B Kar, 6kA, 100A

S 201 B100 NA

2CDS251103R0825

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS251103R0825
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S 201 B100 NA
Omschrijving	Installatieautomaat 1+n polig, B Kar, 6kA, 100A S201-B100NA installatieautomaat, B-karakteristiek, 6 kA, 100 A, 1P, +NA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	61 kalenderdagen
GTIN code	4016779916615
Netto gewicht	0,22 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 297,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	183 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	100
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	4 - 35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	2.5 - 50
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Specificaties

Verliesvermogen (watt):	8.8
-------------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

