



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 3 polig, B kar, 6kA, 80A

S203-B80

2CDS253001R0805

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS253001R0805
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S203-B80
Omschrijving	Installatieautomaat 3 polig, B kar, 6kA, 80A S203-B80 installatieautomaat, B-karakteristiek, 6 kA, 80 A, 3P
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779916271
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 383,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,36 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	58 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	80
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	4 - 35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	2.5 - 50

Specificaties

Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	24.3

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

