



Installatieautomaat System pro M compact Automaat S200MT 3P Z10 10kA Tractie

S203MT-Z10

2CDS273445R0428

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS273445R0428
Oude artikelnummer	2CDS273006R0428
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S203MT-Z10
Omschrijving	Automaat S200MT 3P Z10 10kA Tractie S203MT-Z10 installatieautomaat, Z-karakteristiek, 10kA, 10A, 3P
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4016779128001
Netto gewicht	0,336 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 283,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,336 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	58 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	15
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee

Specificaties

Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	8.1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

