



Installatieautomaat System pro M compact Installatie automaat 25kA, 1P, Kar K 0,5A

S301P-K0,5

2CDS381001R0157

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS381001R0157
Oude artikelnummer	S201P-K0,5
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S301P-K0,5
Omschrijving	Installatie automaat 25kA, 1P, Kar K 0,5A De installatieautomaten uit de S300P-serie bieden bescherming in industriële installaties tegen overbelasting en kortsluiting. Dit product wordt vervaardigd volgens internationale IEC- en UL-normen, voor de markten waar dit vereist is.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779080477
Netto gewicht	0,12 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 69,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,12 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	183 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	0.5
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	100
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	1.3

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

