



Hulpcontactblok Magneetschakelaar / AF Hulpcontactblok frontmontage 2NO + 2NC voor: AF09- AF96 en NF relais Schroef aansluiting

CA 4-22 E

1SBN010140R1022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBN010140R1022
Oude artikelnummer	CA4-22E
ETIM Productklasse	EC000041 - Hulpcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	CA 4-22 E
Omschrijving	Hulpcontactblok frontmontage 2NO + 2NC voor: AF09- AF96 en NF relais Schroef aansluiting CA4-22E is een 4-polig, frontgemonteerd hulpcontactblok met schroefklemmen. De uitvoering CA4-..E biedt een klemmenindeling die overeenkomt met de markering van 3-polige AF26(Z)(B)..96-30-00, AF40..96-30-11, AFC26..38-30-00, 4-polige AF09(Z)(B)..80-40-00 / AFC09..38-40-00 of AF09(Z)(B)..80-22-00 / AFC09..38-22-00 contactoren. CA4-22E is verkrijgbaar met 2 maakcontacten (N.O.) en 2 verbreekcontacten (N.C.), onvertraagd, voor standaard industriële omgevingen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523130128
Netto gewicht	0,055 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 32,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,055 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	46 x 46 x 46 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Aantal contacten als wisselcontact:	0
Model:	Opzetbaar
Aantal contacten als maakcontact:	2
Aantal contacten als verbreekcontact:	2
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	4
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Montagewijze:	Frontbevestiging
Aantal foutsignaalschakelaars:	0
Lamphouder:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

